

## Datablad

Uppdaterad 2021-05-05

### Läsare VAKA A63

A63 används i VAKA som kodlås eller beröringsfri läsare med stöd för EM- och Mifare-lästeknik



## Funktionalitet och användningsområden

- Läsarterminal i VAKA för beröringsfria kort och brickor med stöd för både EM och MIFARE.
- A63 är en robust och motståndskraftig med metallkapsling avsedd för utomhusbruk. Knappsatsen kan användas för personlig kod (PIN) vid t ex. larmstyrning eller för s.k. gruppkod under vissa tider.
- Mellan dörrcentralen B28 eller B18 och A63-kombiläsaren kan befintligt kablage (4-ledare) (upp till 150 m) återanvändas.
- Läsavståndet är ca 7 cm med EM-bricka och 3 cm för MIFARE bricka. A63 kopplas till dörrcentralerna B28 eller B18.

## Teknisk Data

<b>Attribut</b>	<b>A63</b>
Mått (HxBxD) mm	184x87x27
Kapsling	Metall
Montage	Väggmontage utanpåliggande/infällt
Display	Nej
Knappsats	Ja
EM 4200/4102	Ja
MIFARE	Ja
MIFARE DESFire EV2	Ja
Radio 868 MHz	Nej
Postens IR	Nej
Läsavstånd vid optimala förhållanden	7 cm med EM 3 cm med MIFARE
Sabotagedetektering	Ja
Inbyggd högtalare	Ja
Inbyggd mikrofon	Nej
Ingång för öppnknapp	Nej
Ingång för tidur	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Strömförsörjning	Från dörrcentral
Elektrisk anslutning	Skruvplint
Effekt vila (W)	2
Effekt max (W)	7,5
Strömförbrukning vila @12V (mA)	140
Max strömförbrukning @12V(mA)	590
Strömförbrukning vila @24V (mA)	70
Max strömförbrukning @24V(mA)	295
IP-klass	IP55
IK-klass	IK08

<b>Attribut</b>	<b>A63</b>
Temperaturområde (C)	-30° till +55°
Art.-nr	2-1630
E-nummer	EE5870493